NITECORE®
KEEP INNOVATING

***חדש* מטען נייד סוללת גיבוי NB20000 Gen3 20,000mAh**



סוללת גיבוי / מטען גיבוי נייד קומפקטי ומשודרג דור 3 G בעוצמה של 20,000mAh. במשקל קל במיוחד. 291 גרם בלבד. בנוי פולימר סיבי קרבון. הקל והקטן בעולם! Carbon fiber frame and panels. מבנה קומפקטי מחוזק אנטי-אימפקט עם פינות מעוגלות ומרופדות. 2 יציאות לטעינת 2 מכשירים במקביל. יציאות USB-C 18W. מתאים במיוחד לפעילויות מסעות וטיולים, צבא סיור וביטחון, צילום, שביל ישראל, אופניים וכו'. עד 3.8 טעינות מלאות לאייפון 15 pro / עד 9.8 טעינות מלאות לפנס ראש UT27. מוגן מים בתקן IPX5. זיהוי אוט' וטעינה למכשירים במתח נמוך (אוזניות, שעוני יד). אינדיקטור מצב סוללה. הגנות טעינה. מצורף מתאם לכניסת USB-A מידות: 118 / 69 / 21.5 מ"מ. חזק ועמיד במיוחד. מאושר לשימוש בטיסות לפי תקן UN38.3 לטעינת טלפונים, פנסים, מכשירי אידוי או כל מכשיר ע"י כבל. עם כניסות USB, USB-C. דוחה מים, שלג ורטיבות בתקן IPX5. עם אינדיקטור מלא/ריק. לטעינה מהירה של מכשירים תומכים.

בעל תקן ישראלי - באישור מכון התקנים הישראלי

תודה על רכישת NITECORE! אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש במוצר ופעל לפי ההוראות. מדריך זה מכיל מידע בטיחותי חשוב והוראות הפעלה. נא לשמור אותו לעתיד הַפנָיָה. 1. אנא קרא בעיון את המדריך למשתמש לפני השימוש המוצר וחבר את החיצוני הרלוונטי התקנים רק על פי המפרטים כאן מדריך למשתמש. 2. נא להטעין את המוצר כל 3 חודשים כאשר נותר ללא שימוש למשך זמן ממושך. 3. טמפרטורת סביבה של שימוש: -10~40°C (14~104°F); טמפרטורת אחסון: -20 ~ 60 מעלות צלזיוס (-4~140°F). אין להשאיר את המוצר ללא השגחה כאשר הוא נמצא בשימוש. הפסק להשתמש במוצר בכל סימן של תקלה. 5. אין להשתמש בכבלי טעינה שיוצרו או נמכרו על ידי יצרנים לא מקצועיים או כאלה שכן פגום. 6. אחסן את המוצר באזורים מאווררים. אל תחשוף המכשיר בסביבה גשם או לחה. תרחיק את זה מכל חומר בעירה. 7. אין לחשוף את המוצר ללהבות פתוחות או בטמפרטורות גבוהות. 8. נפילה או כוח מוגזם עלולים לגרום למוצר נֶזֶק. 9. אין למקם שום חפץ מוליך או מתכת בפנים יציאת הטעינה כדי למנוע קצר חשמלי ופיצוצים. 10. אין לפרק או לשנות את המוצר עלול לגרום לפיצוץ סוללה, להיסדק או לדליפה, גרימת פציעה אישית, נזק לרכוש ו/או סיכונים בלתי צפויים אחרים שימוש לא נכון במכשירים עם סוללות Li-ion מובנות עלול לגרום לנזק חמור לסוללה או לסכנות בטיחותיות כגון כמו בעירה או פיצוץ. אל תשתמש במכשיר אם כן פגום. אין לפרק, לנקב, לחתוך, לכתוש, או לשרוף את המכשיר. אם יש דליפה או ריח חריג מורגש, הפסק מיד להשתמש במכשיר. לְהִפָּטֵר ההתקן/הסוללות בהתאם למקובל המקומי חוקים ותקנות

מאפיינים:

תא: סוללת ליתיום. **קיבולת**: 20,000mAh 3.6V (72Wh). **אנרגיה מדורגת:** 11,220mAh 5V (TYP 3A). **קֶלֶט**:
(USB-C (IN1): 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A (18W MAX
(USB-C (IN2): 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A (18W MAX
תְפוּקָה: (USB-C (OUT1): 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.66A (22.5W MAX
(USB-C (OUT2): 5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A (18W MAX). **יציאות כפולות:** (MAX 5V⎓3A). דירוג IP: IPX5
מידות: 118.0 מ"מ x 69.0 מ"מ x 21.5 מ"מ. **משקל**: 291 גרם ± 5 גרם. אביזר: מתאם USB-C ל-USB-A
אינדיקטורים למצב סוללה/טעינה: למוצר 4 לדים מחוונים אינדיקטורים. 4 המחוונים הכחולים מציגים את מצב הטעינה ואת רמת ההספק.

טעינה: השתמש בכבל USB כדי לחבר מתאם מתח לכל אחד משקעי היציאה של המטען כדי להתחיל בתהליך הטעינה. בְּמַהֲלָך הטעינה, המחוונים הלדים הכחולים יעברו בהדרגה מהבהוב לאור קבוע לתצוגה רמת הטעינה והכוח. כל 4 לדים המחוונים הכחולים יופעלו וידלקו באופן קבוע כאשר המטען טעון במלואו.

טעינת מכשיר חיצוני: השתמש בכבל USB לחיבור חיצוני של מכשיר לשני שקעי היציאות של המטען כדי להתחיל בטעינה. במהלך תהליך טעינת מכשיר והפריקה, אינדיקטור לדים המחוונים הכחולים יציינו את הכוח שנותר במטען.

הערה: המוצר כולל מתאם USB-C ל-USB-A. השתמש במתאם כאשר כבל הטעינה כולל USB-A. אם מתח הסוללה במטען נמוך מדי במהלך פריקה, המוצר יכבה אוטומטית את הטעינה להארכת חיי הסוללה.

טעינת מעבר במקביל: המוצר מציע יכולת טעינת מעבר, כאשר שקע יציאה אחת מחובר למתאם מתח לטעינה, והשקע יציאה השני זמין גם לפלט (15W מקסימום) לטעינת מכשיר חיצוני במקביל.

תצוגת רמת הספק: במהלך מצב תרדמה, לחץ לחיצה קצרה על מקש כפתור ההפעלה, והמחוונים הכחולים יופיעו כדי להציג את רמת הספק. לחץ פעמיים על לחצן ההפעלה כדי לכבות המחוונים הכחולים, או שהם יכבו אוטומטית אם אין פעולה תוך 30 שניות.

סטטוס של מחוונים רמת כוח: 4 קבוע 75% - 100% - 3 קבוע 50% - 75% - 2 קבוע על 25% - 50% - 1 קבוע 10% - 25% - 1 מהבהב <10% (כמעט מדולדל, בבקשה להיטען מחדש בהקדם האפשרי)

הערה: המוצר ייגש אוטומטית למצב שינה כאשר אין קלט או פלט במשך זמן מה.

כתב ויתור: מוצר זה מבוטח ברחבי העולם על ידי Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. חברת NITECORE לא תהיה אחראית לכל אובדן, נזק או תביעה מכל סוג שנגרם כתוצאה מאי מעקב אחר ההוראות הניתנות במדריך למשתמש זה.

תחזוקה - בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס

שירות ואחריות: שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 1 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

