NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס כיס נטען 700 לומן TIP SE

פנס כיס נטען ומחזיק מפתחות רב עוצמה עד 700 לומן למרחק תאורה עד 90 מטר. 2 לדים OSRAM P8. משקל 26 גרם בלבד. כולל 2 לדים רבי עוצמה. אורך 60 מ"מ. סוללה פנימית. נטען USB-C. מבנה אלומיניום חזק ואיכותי בטכנולוגית CNC. עמיד נגד מים ואבק בתקן IP54. סוללה פנימית חזקה 500mAh. חיווי מצב טעינה. הגנות טעינת יתר וקצרים. 2 תוכניות תאורה לנוחות שימוש. 4 עוצמות תאורה. זמין לעבודה 365 יום. תאורה עובדת גם בזמן טעינה. טבעת עד 30 ק"ג נשיאה. קליפ חיבור וורסטילי לחגורה, כובע, תיק, אפוד וכו'. כולל טבעות למחזיק מפתחות. זמני עבודה: 15 דקות 700 לומן. 45 דקות 180 לומן. 8 שעות 30 לומן. 50 שעות 1 לומן. צבע: שחור

* לא כולל כבל טעינה USB

פונקציית טעינה

חיבור למקור מתח חיצוני: כפי שמודגם, השתמשו בכבל ה-USB כדי לחבר ספק כוח חיצוני ליציאת הטעינה בצד כדי להתחיל את תהליך הטעינה.

מחווני טעינה: במהלך תהליך הטעינה, המחוונים האדומים הממוקמים מתחת לכפתורים ידלקו באופן קבוע. כאשר הסוללה טעונה במלואה, המחוונים יהפכו לירוקים. • כאשר המתח נמוך, המחוונים האדומים יהבהבו כדי ליידע את המשתמש.

• זמן הטעינה הוא כשעה וחצי. זמן ההמתנה הוא כ-12 חודשים כאשר הסוללה טעונה במלואה



הוראות הפעלה

הפעלה / כיבוי

הפעלה: כאשר האור כבוי, לחצו לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי להדליק אותו.

כבוי: כאשר האור דולק, לחצו לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לכבות אותו.

מצבי משתמש

ל-TIP SE יש 2 מצבי משתמש, מצב הדגמה ומצב יומי.

מצב הדגמה: האור יכבה אוטומטית אם לא תתבצע פעולה במשך 30 שניות. מצב יומי: האור לא יכבה אוטומטית ויהיה צורך לכבות אותו ידנית. הערה: הגדרת ברירת המחדל היא מצב הדגמה. מומלץ לעבור למצב יומי בעת שימוש יומי.

החלפת מצבים

כאשר האור דולק/כבוי, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה ועל לחצן המצב בו זמנית כדי לעבור בין מצב הדגמה למצב יומי.

האור יהבהב כדי לציין את מצב המשתמש הנוכחי: מהבהב פעם אחת כדי להצביע על מצב הדגמה ומהבהב פעמיים כדי לציין מצב יומי.

הערה: הפעלה מחדש של האור תוך 3 שניות לאחר כיבוי אוטומטי במצב הדגמה תגרום לגישה זמנית למצב יומי עד לכיבוי.

רמות בהירות

כאשר האור דולק, לחצו לחיצה קצרה על לחצן המצב כדי לעבור בין רמות הבהירות הבאות: "נמוך - בינוני - גבוה". (ל-TIP SE פונקציית זיכרון. כאשר הוא מופעל מחדש, האור יחזור אוטומטית לרמת הבהירות הקודמת שנשמרה בזיכרון.)

גישה זמנית ל-TURBO/LOW

כאשר האור כבוי, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך יותר מ-2 שניות כדי לגשת ל-LOW לרגע. שחרר כדי לכבות אותו.

כאשר האור כבוי, לחץ והחזק את לחצן המצב למשך יותר מ-2 שניות כדי לגשת ל-TURBO לרגע. שחרר כדי לכבות אותו.

כאשר האור דולק, לחץ והחזק את לחצן המצב כדי לגשת לרגע ל-TURBO. שחרר כדי לחזור לרמת הבהירות הקודמת.

גישה ישירה ל-TURBO/LOW

כאשר האור כבוי, לחץ והחזק את לחצן המצב ושחרר תוך כ-0.6 שניות כדי לגשת ישירות ל-TURBO.

כאשר האור כבוי, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה ושחרר תוך כ-0.6 שניות כדי לגשת ישירות ל-LOW.

הערה: ה-TIP SE יווסת את הפלט שלו כדי למנוע התחממות יתר ולהאריך את תוחלת החיים שלו בעת גישה ל-TURBO למשך יותר מ-30 שניות. ATR (ויסות טמפרטורה מתקדם) טכנולוגיית ATR המשולבת מווסתת את תפוקת ה-TIP SE בהתאם לתנאי העבודה ולסביבת הסביבה כדי לשמור על ביצועים אופטימליים.

חיווי הפעלה

כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה קצרה על כפתור המצב ומחווני ההפעלה יהבהבו כדי לציין את כמות הסוללה שנותרה:

1. הבהוב שלוש פעמים מציין שהסוללה מעל 50%.
2. הבהוב כפול מציין שהסוללה מתחת ל-50%.
3. הבהוב אחד מציין שהסוללה מתחת ל-10%.

כאשר הסוללה חלשה, המחוונים האדומים יהבהבו כדי ליידע את המשתמש.