NITECORE®
KEEP INNOVATING

P20iX
Xtreme Performance
i-Generation 21700 Tactical Flashlight

הוראות פנס יד נטען 4000 לומן P20iX


מפרט טכני:

4000 לומן למרחק 221 מ'. cd12200. כפתור הפעלת זנב טקטית מלאה לשימוש ביד אחת בלבד. כפתור סינוור מיידי דור Strobe 2.0 עם טכנולוגיה חדשנית מקורית עם תדירות אור משתנה לשיתוק הראיה וסינוור אופטימאלי. זמן עבודה עד 350 שעות. 4 לדים: CREE XP-L2 V6 LEDs. ראש פנס מחוזק למהלומות ושבירת זכוכית. מנגנון הגנה אנטי אימפקט בשימוש בנשק. סוללה 21700 בעוצמה mAh5000. אורך: 141.5 מ"מ. קוטר 31.8 מ"מ. משקל: 116 גרם. נטען USB-C. כולל נרתיק טקטי מקצועי דגם NTH20 לשליפה מהירה ייחודי ובלעדי. 2 תוכניות עבודה. 6 רמות תאורה. זיכרון אור אחרון. אינדיקטור מצב סוללה. אטום למים בתקן IP68 עד 2 מ' עומק. עמיד בנפילות עד 1 מ'. החבילה כוללת: פנס, סוללת ליתיום נטענת mAh5000, רצועת יד, כבל טעינה USB-C, קליפ חגורה, מתאם לסוללות CR123, טבעת אטימה חליפית, נרתיק טקטי NTH20

הערות: שימו לב: פנס זה עובד על סוללות **21700 סידרה i** בלבד, או סוללות קטנות CR123. אין להטעין הפנס עם סוללות CR123. אין להטעין את הפנס עם סוללות 21700 מסוג אחר או סוללות 18650. מצב טורבו 4000 לומן לא עובד בשימוש עם סוללות CR123.
הכניסו את הסוללה עם + לכיוון ראש הפנס. אין להסתכל לאור הפנס, עלול להיות מסוכן לעיניים. כאשר הסוללה מתרוקנת יש להטעין את הפנס או להחליף סוללה למניעת נזק לסוללה. כאשר הפנס לא בשימוש לזמן ארוך, יש להוציא את הסוללה מהפנס. אין להכניס את הפנס לנוזל בעודו חם למניעת נזק לפנס עקב הבדלי לחץ בתוך הפנס ומחוצה לו.

טעינה

הכניסו את הסוללה וסגרו את מכסה הסוללה עד הסוף. עם הכנסת הסוללה לד כחול אינדיקטור מצב הסוללה יהבהב לגבי מצב הסוללה (ראה בהמשך). הפנס מצויד במערכת טעינה אינטליגנטית. לאחר הכנסת הסוללה, חברו את כבל הטעינה למקור מתח USB. בזמן הטעינה, האינדיקטור הכחול יהבהב בקצב איטי. כאשר הסוללה מלאה, הטעינה תיפסק אוט' ואור האינדיקטור הכחול יאיר קבוע. אם מטעינים את הפנס בזמן שהוא עובד, האור יכבה בזמן הטעינה, ויידלק שוב עם הפרדת כבל הטעינה. זמן הטעינה לפנס כ 4 שעות.



הפעלה Off /ON

הפעלת תאורה טקטית - לקבלת אור רגעי, לחצו חצי לחיצה על כפתור הזנב. לכיבוי עזבו את הכפתור.
להפעלת אור הפנס באופן קבוע, לחצו על כפתור הזנב עד הסוף ועד הישמע הקליק. לכבוי לחצו שוב עד הסוף ועד הישמע הקליק.

תכניות תאורה:

לפנס 2 תכניות תאורה:
רגיל (daily) – בתוכנית זו 6 רמות תאורה. בתוכנית זו לפנס זיכרון אור אחרון לכל הרמות למעט טורבו (4000 לומן).
טקטי (tactical) - בתוכנית זו 4 רמות תאורה. בתוכנית זו הפנס תמיד חוזר לתאורת טורבו עם הפעלתו מחדש.



שינוי תוכנית תאורה:

(1) וודאו כי מכסה הסוללה סגור היטב. (2) לחצו מבלי לעזוב בכפתור המצבים (טורבו/STROBE)
(3) במקביל סובבו ופתחו מעט את מכסה הסוללה. הפנס יבזיק אור הבזק אחד למצב לתוכנית רגילה, או 2 הבזקים לתוכנית טקטית. עזבו את כפתור המצבים וסגרו את מכזה הסוללה והדקו.

שינוי עוצמות תאורה

תוכנית רגילה – כשהפנס עובד, לחצו על כפתור המצבים לשינוי רמות התאורה (חלש מאוד/חלש/בינוני/גבוה/טורבו)
תוכנית טקטית – כשהפנס עובד, לחצו על כפתור המצבים לשינוי רמות התאורה (טורבו/גבוה/בינוני/חלש)
*בשימוש עם סוללות CR123, הפנס במקרה זה יכנס לרמת אור גבוהה (1060 לומן)

גישה למצב טורבו

כשהפנס עובד בתוכנית רגילה, לחיצה ארוכה על כפתור המצבים. כשהפנס עובד בתוכנית טקטית, כל הפעלה מחדש מפעילה בפנס מצב טורבו.

גישה למצב סינוור מיידי STROB:

כשהפנס כבוי, בשתי התוכניות, לחצו על כפתור מצבים. עזבו לכיבוי מצב STROB.
כשהפנס עובד בתוכנית טקטית, לחצו על כפתור המצבים לחיצה ארוכה לקבלת מצב סנוור קבוע. לחיצה נוספת תחזיר את הפנס למצב הקודם, או לחצו על כפתור ההפעלה לכיבוי הפנס.
כשהפנס עובד בתוכנית רגילה, לחצו 3 פעמים ברציפות על כפתור המצבים לכניסה למצב סנוור. לחיצה נוספת לחזרה לאור האחרון, או לחצו על כפתור הפעלה לכיבוי הפנס. לאחר הדלקה במצב זה הפנס יחזור לזיכרון הסנוור. לביטול הסנוור לחצו על כפתור המצבים.

בדיקת מצב סוללה:

עם הכנסת הסוללה לפנס, לד כחול אינדיקטור מצב הסוללה יהבהב לחיווי מצב הסוללה. לדוגמא 4 הבהובים מראים כי הסוללה מלאה.
כשהפנס עובד, נורית האינדיקטור הכחולה תדלק קבוע כאשר הסוללה מלאה 50 אחוז.
הבהוב איטי מעיד כי הסוללה מלאה פחות מ 50 אחוז. הבהוב מהיר מעיד כי הסוללה מלאה פחות מ 10 אחוז.

תחזוקה

בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס

שירות אחריות

שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 5 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר. יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ – נייטקור ישראל. www.nitecore.co.il





Technical Data

Using a 5,000mAh 21700 Li-ion Battery:

FL1 STANDARD	TURBO	HIGHER	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	STROBE
	4,000 Lumens	1,700 Lumens	850 Lumens	300 Lumens	50 Lumens	2 Lumens	4,000 Lumens
	*30min	2h	2h30min	7h15min	38h	350h	–
	221m	145m	103m	60m	25m	5m	–
	12,200cd	5,250cd	2,670cd	920cd	150cd	5cd	–
	2m (Impact Resistance)						
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)						