NITECORE®
KEEP INNOVATING

# פנס יד 1800 לומן MT2C Pro



פנס Nitecore MT2C Pro נטען בעוצמה 1800 לומן למרחק 520 מטר. 67,000cd. זמן עבודה מאקס' 28 שעות. לד NiteLab UHi 20 LED. מגיע עם סוללה 18650 בעוצמה 3600mAh. מתאים גם לסוללות 2 × RCR123 × 2 ,CR123. פנס כף יד קומפקטי באורך של כ 12 ס"מ בלבד. משלב אור חזק במיוחד למרחק רב. כפתור הפעלה טקטי יחיד מוגן. 2 דרגות אור - חזק/חלש. ה-MT2C Pro הוא פנס פרקטי קומפקטי רב-תכליתי המושלם לשימוש מבצעי, חירום, קמפינג, טיולים ועוד. נוח לעבודה עם כפפות. מידות: אורך: 117.5 מ"מ. קוטר ראש: 26.8 מ"מ. משקל: 64 גרם. סוללה נטענת USB-C. אטום למים בתקן IP68 עד 2 מטר עומק. מוגן ועמיד בנפילות עד 2 מטר. שירות ואחריות: היי סטנדרט- יבואן רשמי של פנסי נייטקור בישראל.

**תודה על רכישת NITECORE!** אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש ב המוצר ופעל לפי ההוראות. מדריך זה מכיל מידע בטיחותי חשוב והוראות הפעלה. נא לשמור אותו לעתיד.

**<u>אזהרות</u>**: מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים מגיל 18 ומעלה. נא להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים. זְהִירוּת! קרינה מסוכנת אפשרית! אל תבהה ישירות לתוך קרן האור ואל תאיר את האור ישירות לתוך עיניו של אף אחד! המוצר יפיק חום מסיבי במהלך פעולה ממושכת. נא לנקוט משנה זהירות במהלך השימוש. מומלץ לא להשתמש ברמות בהירות גבוהות לתקופות ממושכות כדי למנוע כוויות ונזקים למוצר. אין לכסות את המוצר או לשים אותו קרוב לחפצים אחרים, מכיוון שהדבר עלול לגרום לנזק מוצר או תאונות עקב טמפרטורות גבוהות. אל תשתמש במוצר כדי להאיר חומרים דליקים או נפיצים, מכיוון שהחום הגבוה עלול להוביל לבעירה או פיצוץ. אנא השתמש במוצר באופן סטנדרטי כדי למנוע תאונות במקרה של כשל במוצר. אין לטבול את המוצר בנוזל כלשהו כשהוא חם. פעולה זו עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאור עקב הפרש לחץ האוויר בתוך ומחוץ לצינור. כאשר המוצר ממוקם בסביבה סגורה או דליקה כגון כיס או תיק גב, או כאשר הוא נותר ללא שימוש לתקופה ממושכת, אנא כבה את המוצר והפעל את מצב הנעילה (או הסר את מכסה הסוללה) כדי למנוע הפעלה מקרית וסכנות הנגרמות מחום מוגזם. לחלופין, הסר את הסוללה כדי למנוע נזק כתוצאה מדליפת סוללה. אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות מעל 60 מעלות צלזיוס (140 מעלות צלזיוס) למשך זמן ממושך, מכיוון שהדבר מהווה סיכון להתפוצצות סוללה או בעירה. נא להטעין את המוצר עם כבל הטעינה המקורי כדי למנוע קיצור תוחלת החיים של הסוללה. נא להטעין את המוצר כל 6 חודשים כאשר לא נעשה בו שימוש למשך זמן ממושך. אל תפרק או תשנה מוצר זה שכן פעולה זו תגרום לו נזק ותהפוך את אחריות המוצר לפסולה. אנא עיין בסעיף האחריות במדריך לקבלת מידע מלא על אחריות. **<u>בטיחות סוללה</u>**: שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לנזק חמור לסוללה או לסכנות בטיחותיות כגון בעירה או פיצוץ. אל תשתמש בסוללה אם העטיפה שלה פגומה או אם זרם הפריקה שלה אינו תואם למוצר שלך. אין לפרק, לנקב, לחתוך, לכתוש, לשרוף או לקצר את הסוללה. אין לערבב סוללות של מותגים או סוגים שונים. אם מבחינים בדליפה, ריח חריג או עיוות כלשהו, הפסק מיד להשתמש בסוללה והשליך אותה כראוי. השלך את המכשיר/הסוללות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים החלים.

**מאפיינים:** • משתמש ב-UHi 20 LED עם תפוקה מקסימלית של 1,800 לומן • עוצמת אלומת שיא של 67,000 תקליטורים וזריקה מקסימלית של 520 מטרים • מערכת אופטית בשילוב ציפוי קריסטל ו"דיוק טכנולוגיית אופטיקה דיגיטלית" (PDOT) • מתג זנב יחיד שולט ב-2 רמות בהירות • מופעל על ידי סוללת Li-ion בקיבולת גבוהה 18650 בזמן תואם לסוללות CR123 / RCR123 • כולל סוללת Li-ion נטענת NITECORE 18650 (NL1836R 3,600mAh) עם יציאת טעינה מובנית מסוג USB-C, מציע זמן ריצה של עד 28 שעות • מעגל זרם קבוע יעיל במיוחד מספק תפוקה יציבה • מודול Advanced Temperature Regulation (ATR) משולב (מספר פטנט ZL201510534543.6) • הגנת קוטביות הפוכה אלקטרונית • עדשות אופטיות עם ציפוי דו צדדי עמיד בפני שריטות • בנוי מסגסוגת אלומיניום בדרגה אווירית • גימור קשיח בדרגה צבאית HA III • יכולת מעמד זנב • קליפס נירוסטה כלול • דירוג עמיד למים ואבק בהתאם לתקן IP68 (2 מטר צולל) • עמיד בפני פגיעות עד 2 מטר

**מידות:** אורך: 117.5 מ"מ. קוטר ראש: 26.8 מ"מ. קוטר הצינור: 21.4 מ"מ. קוטר הזנב: 24.4 מ"מ. משקל: 64 גרם (ללא סוללה)

**בחבילה:** NITECORE 18650 סוללת Li-ion נטענת (NL1836R 3,600mAh), כבל טעינה USB-C, שרוך, O-ring חילוף

**תאימות סוללה:**

## Battery Options

| | Type | Nominal Voltage | Compatibility |
|---|---|---|---|
| 18650 Rechargeable Li-ion Battery (Discharge Current Over 6A) | 18650 | 3.6V/3.7V | Y (Recommended) |
| Primary Lithium Battery | CR123 | 3V | Y (Compatible) |
| Rechargeable Li-ion Battery | RCR123 | 3.6V/3.7V | Y (Compatible) |
| 18650 Rechargeable Li-ion Battery (Discharge Current Below 6A) | 18650 | — | N (Incompatible) |

Note: DO NOT use flat top batteries.

NITECORE®
KEEP INNOVATING

**טעינת הסוללה:** סוללת ה-Li-ion הנטענת NL1836R מצוידת עם יציאת שקע טעינה חיצוני USB-C. יש לטעון את הסוללה לפני השימוש. חיבור חשמל: השתמש בכבל ה-USB כדי לחבר מכשיר חיצוני ספק כוח (למשל מתאם USB או התקני טעינת USB אחרים) לשקע יציאת הטעינה בסוללה כדי להתחיל בתהליך הטעינה. סמן הטעינה הוא בערך. 4 שעות. (נטען באמצעות מתאם 5V/1A)
**לד חיווי טעינה:** במהלך תהליך הטעינה, לד האור האדום מחוון הטעינה יידלק באופן קבוע. כאשר הסוללה מלאה, לד אור מחוון הטעינה יהפוך לירוק בהתמדה וקבוע.
**התקנה/הסרה של סוללה:** כפי שמתואר, לאחר שחרור מכסה הפנס,הכנס / הסר את הסוללה וסגור והדק את המכסה.
אזהרות: 1. ודא שהסוללות מוכנסות עם הקצה השלילי פונה לכיוון הזנב. המוצר לא יעבוד אם הסוללות הוכנסו בצורה לא נכונה.
2. כאשר רמת הכוח נמוכה, נא להפסיק להשתמש במוצר ולהטעין את הסוללה כדי למנוע נזק לפנס ולסוללה.
**תאורה רגעית טקטית:** • עבור רמה גבוהה HIGH (ברירת מחדל): כאשר האור כבוי, לחץ חצי לחיצה בלחצן והחזק את לחצן ההפעלה כדי לגשת לאור רגעי גבוה HIGH. לכיבוי שַׁחְרֵר כדי לכבות אות הפנס. • עבור חלש LOW: כבה את הגבוה HIGH, ולאחר מכן לחץ חצי לחיצה והחזק את הלחצן ההפעלה שוב תוך 2 שניות כדי לגשת לאור רגעי רגע נָמוּך LOW. שחרר הכפתור כדי לכבות את הפנס.
הערה: אם האור נשאר כבוי למשך יותר מ-2 שניות, חצי לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה שוב תחזיר אוטומטית ל גבוה ל-HIGH.
**הפעלה/כיבוי:** עַל: • עבור HIGH (ברירת מחדל): כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה מלאה על כפתור הפעלה עד שנשמע צליל לחיצה, גישה לגבוה -HIGH. • עבור לחלש LOW: כבה את הגבוה HIGH ולאחר מכן לחץ לחיצה מלאה על לחצן ההפעלה שוב תוך 2 שניות כדי לגשת ל חלש -LOW.
**כבוי:** כאשר הנורית דולקת, לחץ לחיצה מלאה על לחצן ההפעלה עד הסוף ועד הישמע צליל קליק החיבור כדי לכבות אות הפנס.
הערה: אם האור נשאר כבוי למשך יותר מ-2 שניות, לחץ לחיצה מלאה נוספת על לחצן ההפעלה והיא תחזור אוטומטית לְגָבוֹהַ.
**טעינת / החלפת סוללה:** יש לטעון או להחליף את הסוללה בעת שהפלט נראה עמום או שהפנס לא מגיב עקב להספק נמוך.
**ATR (תקנת טמפרטורה מתקדמת):** טכנולוגיית ה-ATR המשולבת מסדירה את התפוקה של MT2C Pro בהתאם למצב העבודה והסביבה סביבה כדי לשמור על ביצועים מיטביים.

## תחזוקה

בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס

## שירות אחריות

שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 3 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

**Technical Data**

**Using the NITECORE NL1836R Li-ion Battery:**

| FL1 STANDARD | HIGH | LOW |
|---|---|---|
| | 1,800 Lumens | 50 Lumens |
| | 2h 15min | 28h |
| | 520m | 95m |
| | 67,000cd | 2,200cd |
| | 2m | |
| | IP68, 2m (Waterproof and Submersible) | |

**Note:** The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, using 1 x 18650 Li-ion battery (3,600mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

**Using 2 x RCR123 Batteries:**

| FL1 STANDARD | HIGH | LOW |
|---|---|---|
| | 800 Lumens | 50 Lumens |
| | 1h 30min | 12h |
| | 350m | 95m |
| | 29,500cd | 2,200cd |
| | 2m | |
| | IP68, 2m (Waterproof and Submersible) | |

**Note:** The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, using 2 x RCR123 batteries (950mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

**Using 2 x CR123 Batteries:**

| FL1 STANDARD | HIGH | LOW |
|---|---|---|
| | 800 Lumens | 50 Lumens |
| | 2h 45min | 20h |
| | 350m | 95m |
| | 29,500cd | 2,200cd |
| | 2m | |
| | IP68, 2m (Waterproof and Submersible) | |

**Note:** The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, using 2 x CR123 batteries (1,600mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

התקנה /הסרת סוללה

**Battery Installation / Removal**

